



Scheda tecnica SLV Luce A Binario
Faretti Kalu 3 Fasi Aluminium Bianca |
Adatto per 1x GU10 (AR111)

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 255594 |
| EAN | 4024163142359 |
| Marca | SLV |
| Nome del fabbricante | KALU TRACK spot 240V 3-phase track QPAR111 WH max. 75 W incl. 3-phase adapter |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------|---|
| Tecnologia | Apparecchio senza lampadina |
| Potenza Lampada | 75 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, compatibile con lampade dimmerabili |
| Compatibile con | GU10 (AR111) |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Retrofit Tracklight |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---------------------|------------------|
| Lampadina inclusa | No |
| Montaggio | Su Binario |
| Connessione Infisso | Binario a 3 fasi |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Inclinabile | No |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Product Serie | Kalu |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 120 |
| Altezza (mm) | 180 |
| Diametro (mm) | 120 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**